Rozdz. TOI

Pi=21,7kW
Pz=13,3kW

400/230V AC

12xS301 B10

13XP312–B16–30–AC

FR303–100 | 3xL303 | 4xDEHNguard 275T | SM320 230 2z | S301 B16 | WS302

N
PE

YKYżo5x16 z RG

Nr. obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G	10G	11G	12G	13G
moc kW	0,8	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	0,4	1,4	0,8	0,8	0,4	0,8	1,7	–	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo3x1,5	YDYpżo4x1,5	YDYp2x1,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5
	pom.100	pom.101	pom.102	pom.103	pom.104	pom.105	pom.106	pom.107	pom.108	pom.109	pom.110	pom.WCM	korytarz	korytarz	pom.100	pom.101	pom.102	pom.103	pom.104	pom.105	pom.106	pom.107	pom.108	pom.109	pom.110	pom.WCM	korytarz

TOO

Rozdz. TOI



RWN 4x12+RWN 3X12
z drzwiczkami
metalowymi
i zamkiem patent.
wnęka 350x1300x90

10XP312–B16–30–A

	1K	2K	3K	4K	5K	6K	7K	8K	9K	10K
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5	YDYpżo3x2,5
	pom.100	pom.101	pom.102	pom.103	pom.104	pom.105	pom.107	pom.108	pom.109	pom.110

Uwagi:

Rozdzielnice i wyposażenie typu LEGRAND
lub podobne
Istniejące nowe obwody wpiąć do tablicy projektowanej

TN–S

"INTA"
ul. Pieszycka 17, 50–537 Wrocław

Obiekt:
Elektroniczne Zakłady Naukowe
ul. Braniborska 57 Wrocław

	Imię i nazwisko	Nr upr.	data	Podpis
Projektant:	inż.Józef Rebizant	162/67 DOŚ-IE-5559/01	04.2019r.	
Sprawdził:				

Inwestor:
Elektroniczne Zakłady Naukowe
ul. Braniborska 57 Wrocław

stadium: P. W.

branża: Elektryczna

skala: 1:10

ROZDZIELNICA TOI

nr rys. 3E- 17